

DIGITALER ELEKTRO-SNACK-KOMBI-OFEN

EKF 423 DUD

für bis zu 4 Bleche, B x T in mm: 429 x 345

Artikel-Nr.: 490230001



Beschreibung

- Digitaler Elektro-Snack-Kombi-Ofen (Umluft) mit Dampffunktion
- außen: CHR 1.4016
- innen: CNS 1.4301
- Innenraum aus einem Stück gefertigt
- innenbelüftete Tür
- Dampfauslass auf der Rückseite der Backkammer
- LED-Innenbeleuchtung
- Black-Out Funktion, welche auf Wunsche nach Stromausfall den laufenden Zyklus an der Stelle fortsetzt, an der dieser abgebrochen wurde
- nach Zyklusbeendigung kann in einem Zeitraum von 30 Sekunden über die „extra Zeit“ Funktion eine Verlängerung des Zyklus eingestellt werden, der dann mit den Einstellungen der zuletzt benutzten Phase fortgeführt wird
- Energiesparisolierung
- elektronische Steuerung mit Display, Programmspeicher für 99 Programme, Startzeiteinstellung, Wasserdampfeinstellung in 10 Stufen
- Programme können in 4 Phasen eingeteilt werden, für jede Phase können Dauer, Temperatur und Feuchtigkeit bestimmt werden
- durch die Befeuchtungstaste kann sowohl bei manuellen, als auch bei programmierten Garvorgängen jederzeit Dampf zusätzlich erzeugt werden, wobei Wasser direkt auf die aktiven Lüfter im Innenraum gesprüht wird
- serienmäßig mit integriertem Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 4 Blechen, B x T in mm: 429 x 345

Hinweis:

Der Direktwasseranschluss (3/4 Zoll) befindet sich an der Rückseite des Gerätes. Dieser Wasseranschluss ist nicht erforderlich, wenn der zugehörige Wassertank und das Pumpenkit genutzt werden (beides Sonderzubehör).

Wir empfehlen dringend die Nutzung eines Wasserenthärterers. Bitte sprechen Sie uns an.

Informationen

Artikelnummer: 490230001

Verkleidung Aussen: CHR 1.4016

Verkleidung Innen: CNS 1.4301

Nettogewicht: 38 kg

Arbeitstemperatur: 50 bis 270 °C

Abmessungen

Breite aussen: 590

Tiefe aussen: 703

Höhe aussen: 590

Breite Verpackung: 680

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 600

Technik

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 2,9 kW / 1N / 50 Hz / 230 V

Schutzart: IPX3, vor Sprühwasser geschützt